

DLW 480 BEAM 通道特性表

Mod1	Mod2	Mod3	特性	DMX值	功能
1	1	10	水平	0-255	0度->540度
2	2	11	水平微调		
3	3	12	垂直	0-255	0度->252度
4	4	13	垂直微调		
5	5	3	频闪	0-19	关闭
				20-49	打开
				50-200	频闪, 慢->快
				201-210	开
				211-255	随机频闪, 慢->快
6	6	4	调光	0-255	0%->100% 关->开
7	7	-	调光微调		
8	8	8	调焦	0-255	远->近
-	9	9	调焦微调		
9	10	10	青色	0-255	线性变化由浅到青色
-	11	11	青色微调		
10	12	12	品红	0-255	线性变化由浅到品红
-	13	12	品红微调		
11	14	14	黄色	0-255	线性变化由浅到黄色
-	15	15	黄色微调		
12	16	16	颜色轮1	0-127	0%->100%
				128-190	颜色流水顺时针从快到慢
				191-192	停止
				193-255	颜色流水逆时针从慢到快
13	17	17	固定图案轮	0-3	白光
				4-7	图案1
				8-11	图案2
				12-15	图案3
				16-18	图案4
				19-22	图案5
				23-26	图案6
				27-30	图案7
				31-34	图案8
				35-37	图案9
				38-41	图案10
				42-45	图案11
				46-49	图案12
				50-53	图案13
				54-56	图案14
				57-60	图案15
				61-64	图案16
				65-68	图案17
				69-71	图案18
				72-113	逆时针流水从快->慢
				114-117	停止
				118-159	顺时针流水从慢->快
				160-165	图案1抖动从慢->快
				166-170	图案2抖动从慢->快
				171-175	图案3抖动从慢->快
				176-181	图案4抖动从慢->快
				182-186	图案5抖动从慢->快
				187-191	图案6抖动从慢->快
				192-197	图案7抖动从慢->快
				198-202	图案8抖动从慢->快
				203-207	图案9抖动从慢->快
				208-213	图案10抖动从慢->快
				214-218	图案11抖动从慢->快
				219-223	图案12抖动从慢->快
224-229	图案13抖动从慢->快				
230-234	图案14抖动从慢->快				

				235-239	图案15抖动从慢->快
				240-245	图案16抖动从慢->快
				246-255	图案17抖动从慢->快
14	-	-	固定图案轮微调		
15	18	18	棱镜1	0-127	白光
				128-255	棱镜1插入
16	19	19	棱镜2	0-127	白光
				128-255	棱镜2插入
17	20	20	棱镜旋转	0-127	0-360度线性转动
				128-190	旋转从快->慢
				191-192	停止
				193-255	旋转从慢->快
-	21	21	棱镜旋转微调		
18	22	22	六彩	0-127	无作用
				128-255	六彩切入
19	23	23	雾化	0-127	无作用
				128-255	雾化切入
20	24	24	控制通道	0-10	无用段
				10-14	整机复位
				15-29	特性复位
				30-34	水平垂直复位
				40-44	灯泡开
				45-49	灯泡关
				50-255	预留
-		25	水平垂直速度	0-255	滑步时间从快到慢
-		26	颜色速度	0-255	滑步时间从快到慢
-		27	调焦放大缩小速度	0-255	滑步时间从快到慢
-		28	图案速度	0-255	滑步时间从快到慢